

Configurazione RT in Ethernet

Aggiornato al 27/07/2023

NOTE INIZIALI

Il presente documento deve essere messo a disposizione del tecnico installatore e fornisce indicazioni utili alla configurazione dei dispositivi telematici supportati dalle procedure di Idea Informatica.

E' obbligatorio effettuare la configurazione dei reparti come indicato in tabella.

Al termine dell'attività occorre contattare Idea Informatica per effettuare i test finali.

Nel caso di registratori di cassa a marchio Custom occorre abilitare nella chiusura (Z) anche la stampa dei dati finanziari (dettaglio iva, reparti, pagamenti....).

CONFIGURAZIONE ETHERNET

La cassa deve essere impostata con indirizzo IP fisso (non DHCP).

Questo IP deve essere comunicato a Idea Informatica per l'attivazione in Oasi.

L'IP e il MacAddress del registratore di cassa devono essere comunicati anche al ***tecnico che gestisce la rete del punto vendita, per essere escluso da eventuale configurazione DHCP***, in modo che lo stesso IP non venga mai assegnato ad altri dispositivi della rete.

Nel caso di registratore di cassa CUSTOM, deve essere attivata la comunicazione in Ethernet (menu 910 Parametri Comunicazione)

- protocollo: Custom
- canale PC: Ethernet

MINIMI DI REPARTO

I minimi di reparto devono essere esplicitamente impostati al valore 0,00 per tutti i reparti.

NOTA: alcuni dispositivi escono dalla fabbrica con il valore 0,01 che è ERRATO.

MASSIMI DI REPARTO

Il massimo di reparto può essere lasciato a zero (indefinito) o impostato ad un valore deciso in accordo con il proprietario del negozio, avvertendolo che l'impostazione di questo valore impedirà l'emissione di scontrini di valore superiore.

ARROTONDAMENTO

Occorre abilitare **Arrotondamento automatico** come da D.L. 50 /2017

REPARTI

Il software di Idea Informatica fa uso dei reparti come sinonimi di aliquote iva.

NOTA: la gestione dei reparti dedicati ai servizi non è prevista.

Reparto	Aliquota	Descrizione	Tipo Reparto
1	4%	Elettrodomestici	BENI
2	10%	Elettrodomestici	BENI
3	22%	Elettrodomestici	BENI
4	22%	Riparazioni	BENI
5	5%	Dispositivi Anti COVID-19	BENI
10	ES (N4)	ESENTE	BENI
11	EE (N1)	ESCL. Ex. Art 15	BENI
12	NS (N2)	NON SOGGETTO	BENI
13	NI (N3)	NON IMPONIBILE	BENI
14	RM (N5)	REGIME DEL MARGINE	BENI
15	AL (N6)	ALTRO NON IVA	BENI

CONFIGURAZIONE PAGAMENTI PRINT!F

PAGAMENTO 1	CONTANTI
PAGAMENTO 2	CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO 3	ASSEGNO
PAGAMENTO 4	CARTA ELETTRONICA
PAGAMENTO 5	BUONO
PAGAMENTO 12	SCONTO A PAGARE
PAGAMENTO 13	BUONO MULTIUSO

NOTA: l'arrotondamento deve essere attivo per TOT1 e TOT3. Non deve essere attivo TOT4.

Nel caso di Print!F, tutti i tipi di pagamento devono avere impostato IMPORTO

OBBLIGATORIO = NO

CONFIGURAZIONE PAGAMENTI EPSON - CUSTOM

Non occorre effettuare alcun adeguamento della configurazione.

Per quanto concerne la descrizione dei pagamenti occorre seguire quanto indicato nella tabella pagamenti del fornitore (Epson - Custom).